

Collegare i cavi di alimentazione 1 dotati di connettori faston 2 alla lampadina 3 quindi agganciare la stessa al corpo lampada 4 facendo entrare i cavi 1 all'interno dell'elemento stesso.

Svitare i dadi 5 tramite la chiave tubolare 6 in dotazione, quindi inserire i cavi 1 tra gli elementi plastici 7 del serracavo e bloccarli riavvitando i dadi 5.

Connettere con il click i connettori 8 dei cavi di alimentazione.

Inserire il corpo lampada 4 completo, nel foro predisposto a soffitto 9.

Seguire le fasi A-B-C-D, rappresentate in figura, per trattenere in posizione, con una sola mano, i bracci delle molle 10 per l'inserimento all'interno del foro in modo d'avere l'altra mano libera per trattenere e controllare l'inserimento della lampada 4.

Infine regolare in inclinazione e rotazione la lampadina secondo esigenza.

Connect the power supply wires 1 with the "faston" terminals 2 to the light bulb 3; let wires 1 pass through the body of the lamp 4 and hook up the light bulb to that element.


Unscrew the nuts 5 with the given cylindric key 6; then put wires 1 between the plastic elements 7 of the clamp body and block wires screwing again the nuts 5.

Connect the connectors 8 of the power supply wires until the click coupling.

Put the whole body of the lamp 4 in the proper hole 9 made in the ceiling.

Look at stages A-B-C-D as showed in the figure to hold the arms of the springs 10 with one hand only so to have the other hand free to hold and control the fitting of the lamp 4 into the hole.

Finally incline and rotate the light bulb as required.



Die Netzkabel 1 mit den „faston“ Kabelschuhen 2 zum Leuchtmittel 3 verbinden. Mit Kabeln 1 den Körper der Leuchte 4 durchqueren und das Leuchtmittel zu diesem Element befestigen.

Die Schraubenmutter 5 mit dem gegebenen Zylinderschlüssel 6 aufschrauben; dann Kabel 1 zwischen den Kunststoffelementen 7 der Kastenklammer einbauen und nochmals die Schraubenmutter 5 anschrauben, um Kabel festzumachen.

Die Verbinder 8 der Netzkabel bis zum Klicken zusammenfügen.

Der ganze Körper der Leuchte 4 in dem geeigneten Loch 9 in der Decke einbauen.

Phasen A-B-C-D, wie im Figur gezeigt, befolgen, um die Arme der Feder 10 nur mit einer Hand zu halten, so dass die andere Hand frei ist, um das Einstecken der Leuchte 4 in dem Loch zu halten und regeln.

Endlich das Leuchtmittel genügend den Ansprüchen beugen und drehen.

Conectar los cables de alimentación 1 con los terminales "faston" 2 a la bombilla 3. Engancharla al cuerpo de la lámpara 4 haciendo entrar los cables 1 al interior del mismo elemento.

Desatornillar las tuercas 5 con la llave tubular 6 suministrada, posteriormente insertar los cables 1 entre los elementos plásticos 7 del prisionero y bloquear los cables volviendo a atornillar las tuercas 5.

Conectar con el click los conectores 8 de los cables de alimentación.

Insertar el cuerpo de la lámpara 4 completo en el agujero 9 predispuesto en el techo.

Seguir las fases A-B-C-D, representadas en el dibujo, para mantener en posición, con una sola mano, los brazos del muelle 10 para la inserción en el interior del agujero de modo que se pueda tener la otra mano libre para mantener y controlar la inserción de la lámpara 4.

Finalmente regular la inclinación y rotación de la bombilla según las necesidades.